

D-SECOUR

Sensys-2

Der neue Sensys Rauchwarnmelder
mit Langzeitbatterie



NEU

Originalgröße

Sockel-kompatibel mit
HDv Sensys

(02/2011 - 08/2021)

Austausch ohne bohren
und schrauben!



Mit versiegelter Batterie für
10 Jahre Stromversorgung



Im neuen Design für Wohn-,
Büro- und Objektbereich



VdS-zertifiziert (Q-Label)


Sockel-kompatibel mit
HDv Sensys



Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände gemäß DIN 14676 sowie zur Nutzung im Privatbereich.



Technische Daten



Warnton	mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung	10 Minuten
Versorgung	3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit	≤ 90 % RH
Temperaturbereich	0 ° bis +40 ° C
Gewicht	ca. 140 g
Farbe	weiß (RAL 9003)
Zertifizierungen	EN 14604 / VdS 3131
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel und Montagesockel)

Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität! Endlich ist er da: der neue Sensys-2 Rauchmelder. Elegant im Design und Sockel-kompatibel mit einem der meist verbauten Rauchmelder in den vergangenen zehn Jahren (HDv Sensys).

Sensys-2 ist selbstverständlich VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label. Dafür müssen Rauchwarnmelder im Langzeitbetrieb anspruchsvollste Zusatzprüfungen mit strengen Qualitätskriterien durchlaufen. So wird der störungsfreie Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren sichergestellt.

- 10 Jahre Stromversorgung (ab Inbetriebnahme)
- VdS-Zusatzprüfung für den Langzeitbetrieb – Q-Label zertifiziert
- Große Multifunktionstaste für Test und Stummschalt-Funktion
- Auto-Aktivierung bei Austausch oder Erstmontage
- LED nur im Stör- oder Alarmmodus (keine Störung der Nachtruhe)
- Sockel-kompatibel mit Rauchmelder HDv Sensys*

* Datecode: 02/2011 - 08-2021

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gemäß DIN 14676 eingesetzt. Die normgerechte Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln oder mit einem speziellen Klebepad (Zubehör). Für den obligatorischen Austausch bereits installierter HDv Sensys Rauchmelder (nach zehn Jahren) muss nicht neu gebohrt oder geschraubt werden. Der neue Sensys-2 Rauchmelder wird einfach in den mitgelieferten oder in den bereits installierten Montagesockel eingedreht und ist sofort in Betriebsbereitschaft.

Lieferprogramm	
Art. 1.24.12.00	Rauchmelder Sensys-2 inkl. Montagesockel, Schrauben und Dübeln
Art. 1.24.12.90	Klebepads für Rauchmelder Sensys-2 (für 6 Melder)

Ihr Fachhandel für zuverlässigen Brandschutz: